

Wyświetlacz i klawisze wyświetlacza

Wyświetlacz zawiera dwa wiersze i szereg ekranów z informacjami dotyczącymi bieżącego połączenia i funkcji dostępnych za pomocą klawiszy od powiadających wierszom na ekranie.

Wskaźnik sygnalizuje otrzymanie wiadomości.

Nb5111 Poultub Zablok Szuk PickUp

Zakładanie etykiety dla klawiszy programowalnych

Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowalnymi klawiszami.

- 1 Unieś dolną część terminala.
- 2 Unieś pokrywę.
- 3 Wsuń wydrukowaną etykieta pod pokrywę.
- 4 Umieść pokrywę na miejsce.



Programowalne klawisze i ikony

Aby zrealizować połączenie, uaktywnić usługę lub przyjąć połączenia. Każdy klawisz posiada odpowiadającą mu ikonę:

Ikony linii

- Połączenie przychodzące (migająca).
- Połączenie w toku.
- Połączenie wstrzymane.
- Połączenie wstrzymane z możliwością wznowienia z każdego telefonu w systemie.

Ikony funkcji

- Funkcja aktywna.
- Funkcja wymaga interwencji użytkownika.
- Zajęty terminal lub linia.

Klawisze funkcyjne wstępnie programowane :

- Przekierowanie połączeń na inny terminal.
- Dostęp do usług pocztowych.
- Dostęp do osobistej książki telefonicznej.
- Realizacja połączenia ISDN.
- Przełączenie na inny terminal.
- Uaktywnienie funkcji "Połączenie przez nazwę".

Klawisze audio :

- Możliwe otwarcie rozmowy na głos.
- Zmniejszenie poziomu głośnika lub słuchawki.
- Zwiększenie poziomu głośności głośnika lub słuchawki.
- Mute - Wyłączenie mikrofonu. Twój rozmówca Cię nie słyszy. Intercom - Twój terminal automatycznie odbierze rozmowę przychodząca - "Automatycznie odpowiedź".
- Funkcja "wolne ręce" : realizacja połączenia lub odpowiedź na telefon bez podnoszenia słuchawki

Sprawdzanie lub zmiana zaprogramowania klawiszy.

Zakończenie połączenia lub programowania.

Klawiatura alfabetyczna


Klawiatura może być użyta do realizacji funkcji "Połączenie przez nazwę", usług poczty oraz programowania. Dostęp do klawiatury po naciśnięciu dolnej części terminala.

ZAPOZNANIE Z TELEFONEM

Klawiatura alfabetyczna do realizacji połączeń przez nazwę

Wprowadź nazwisko/nazwę rozmowy: jest ono wyświetlane z odpowiadającym mu numerem porządkowym z listy.

Można użyć następujących klawiszy wyświetlacza:



wyświetlanie następnego nazwy z listy wyświetlanie poprzedniej nazwy z listy realizacja połączenia, jeśli nazwa jest prawidłowa

USTAWIENIA TELEFONU

Regulacja jasności ekranu i ikon



wybierz wymagany poziom jasności naciskając klawisz wymaganą ilość razy



Wybieranie dźwięku dzwonka i regulacja głośności



wybranie melodii przez kilkukrotne naciśnięcie klawisza (8) regulacja poziomu głośności przez kilkukrotne naciśnięcie klawisza (7)

Wybór języka



wybór bieżący język wybór przez kilkukrotne naciśnięcie klawisza

Blokowanie/odblokowywanie telefonu



blokowanie kod osobisty (4 cyfry) ; kod domyślny 1515 zablokowanie telefonu odblokowanie telefonu

REALIZACJA POŁĄCZEŃ

Realizacja połączenia



Przyjęcie połączenia




Zakończenie rozmowy

Realizacja połączenia zewnętrznego



klawisz linii zewnętrznej wybierz 0 wprowadź zadany numer połączenia wybrany numer

Realizacja połączenia wewnętrznego



klawisz linii wewnętrznej wymagany numer dla operatora nazwa adresata lub operatora

Realizacja połączenia przy pomocy książki telefonicznej

Osobista książka telefoniczna Ogólna książka telefoniczna



Ponowne wybranie numeru



Zapamiętany numer pow Wyb wybrany numer

Przechowywanie numeru lub oddzwanie



ALCATEL OFFICE*

Tabela kodów

Funkcja jest uaktywniana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiatury.

| Funkcja | Kod domyślny | Twój kod | Funkcja | Kod domyślny | Twój kod |
|---|--------------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Anulowanie zapytania | | 1 | Przejęcie połączenia z terminala | | 71 |
| Anulowanie automatycznego oddzwonienia | 63 | | Przejęcie w tryb programowania | | 98 |
| Anulowanie funkcji "Podaj za mna" | 65 | | Przekierowanie na system pagingowy | | 94 |
| Anulowanie wszystkich przekierowań | 90 | | Przekierowanie, jeśli zajęty | | 92 |
| Automatyczne oddzwonienie, jeśli terminal jest zajęty | 63 | | Przekierowanie połączeń grupowych | | 95 |
| Blokowanie/Odblokowywanie | 75 | | Przekierowanie selektywne | | 97 |
| Funkcja "otwarte drzwi" | | | Przywołanie | | 68 |
| Grupy rozgłoszeniowe | *1 do *8 | | Rozmowa przemienna | | 2 |
| Intruzowanie | 5 lub A | | Spotkania programowanie | | 60 |
| Kod konta rozliczeniowego | | | Sprawdzanie rozmowy wstrzymanej | | 60 |
| Kody poczty głosowej | 66 i 67 | | Sprawdzanie wiadomości głosowych | | |
| Konferencja | 6 | | Wiadomość tekstowa (oddzwonienie) | | |
| Licznik wszystkich połączeń | | | Wspólne skrótkie numery | | 8000 do 8399 |
| Natychmiastowe przekierowanie | 91 | | Wybieranie tonów DTMF | | 69 |
| Nie przeszkadzać | 93 | | Wyjście z grupy | | 96 |
| Odpowiedź na wywołanie ogólne | 73 | | Wywołania terminala | | 200 do 399 |
| Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego | 70 | | Wywołanie operatora | | 10 |
| "Podaj za mna" | 68 | | Zabezpieczenie połączenia | | 76 |
| Ponowne wejście do grupy | 97 | | Zajęcie linii głównej | | 0 |
| Ponowne wywołanie ostatniego numeru | 77 lub # | | Zajęcie linii podrzędnych | | 500 do 534 |
| Przedziefinowa przerwa | 65 | | | | |
| Przekierowanie funkcji | | | | | |
| Przejęcie połączenia grupowego | 72 | | | | |

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu. Patrz podręcznik użytkownika.

W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety. Patrz podręcznik instalacji lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: Nr telefonu:

Nr faksu: Nr GSM:

E-mail:

Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - F-92707 Colombes Cedex R.C. PARIS 602 033 185

OBŚLUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



Przyjęcie drugiego połączenia

W czasie rozmowy inna osoba próbuje się skontaktować.



Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy.



numer, na który chcemy zadzwonić

Przełączanie między dwoma rozmowami (rozmowa przemienna)

Podczas rozmowy inne połączenie jest wstrzymane. Przyjmowanie drugiego połączenia :



klawisz linii odpowiadający ikonie

Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest wstrzymane.



przerwanie konferencji i powrót do pierwszego rozmówcy

rozłączenie ze wszystkimi rozmówcami

DOSTOSOWYWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Programowanie kodu osobistego

Domyślny kod dla Twojego telefonu to 1515.



Zmiana zawartości odpowiadającej klawiszowi



Programowanie osobistej książki telefonicznej



OPERACJE GRUPOWE

Przejmowanie połączenia

■ Dzwoni inny telefon ■ Dzwoni telefon w Twojej grupie



numer telefonu dzwoniącego

programowany klawisz "Przejęcie połączenia grupowego"

Przyjmowanie połączeń na innych terminalach



programowany klawisz "Kontrola połączeń"

ten sam klawisz dla anulowania

Odpowiedź na wywołanie ogólne

Odpowiedź na połączenia przychodzące do operatora, jeżeli jest on nieobecny.




Wywołanie rozmowy za pomocą głośnika

Jeżeli użytkownik posiada upoważnienie, może zdalnie włączyć słuchawkę rozmowy.



Filtrowanie połączeń przychodzących



programowany klawisz "Filtruj" ten sam klawisz dla anulowania

Wysyłanie do rozmowy wiadomości tekstowej

■ Numer wewnętrzny



numer terminala przyjmującego połączenie

pierwsza wiadomość na liście (maks. 27)



następna wiadomość

wprowadź numer wiadomości

wprowadź wiadomość pomocą klawiatury

wyślij wiadomość

■ Realizowanie połączenia ISDN



wywoływany numer

dalej postępować jak z rozmowca wewnętrznym

KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ

Przekierowywanie połączeń na inny numer



Przekierowanie połączeń na funkcję zapisywania wiadomości (opcja)



Przekierowanie funkcji "Podążaj za mną"

Z terminala, aby odebrać rozmowy przekierowane.



Anulowanie wszystkich przekierowań



Sprawdzanie nagranych wiadomości

Świecąca dioda oznacza, że otrzymano wiadomość.

■ Wiadomości tekstowe



wyświetlanie liczby otrzymanych wiadomości



następna wiadomość

poprzednia wiadomość

odczytanie wiadomości

połączenie z osobą wysyłającą wiadomość

usunięcie wiadomości

■ Wiadomości głosowe (opcja)



KRÓTKI PRZEWODNIK

ALCATEL

4034 REFLEXES

telefon