

Poznajemy swój telefon

Jesteś posiadaczem aparatu ALCATEL First REFLEXES który jest prosty w użyciu i oferuje możliwości i jakość cyfrowego dźwięku.



Migająca dioda pokazuje obecność informacji głosowej lub zadania oddzwonienia

Wstępnie zaprogramowane klawisze

- Dostęp do różnych usług pocztowych.
- Skierowanie rozmów do innego terminala.
- Dostęp do osobistych numerów skróconych.
- Powtórzenie ostatnio wybranego numeru.
- Trójstronna konferencja.
- Anulowanie połączenia konsultacyjnego.
- Żądanie oddzwonienia.
- Przechwycenie rozmowy z innego terminala.

Zakładanie etykiety dla klawiszy programowalnych

Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowalnymi klawiszami.

- 1 Włóż płaski przedmiot w szczelinę (1 szczelina na blok klawiszy).
- 2 Unieś pokrywę.
- 3 Wsuń wydrukowaną etykieta pod pokrywę.
- 4 Umieść pokrywę na miejscu.



WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

Wykonywanie połączeń zewnętrznego lub wewnętrznego



0

lub

1

0



podnieś słuchawkę dla linii zewnętrznych do operatora wybierz numer

Wywołanie drugiej osoby podczas rozmowy

rozmawiasz



pierwsze połączenie jest zawieszono



wybierz żądany numer

anulowanie drugiej rozmowy

Wywołanie numeru skróconego

Osobiste



numery skrócone

naciśnij od 0 do 9

Wspólne



numer skrócony (8000 do 8399)

Oddzwonienie

Na ostatnio wywołany numer

Poprzez żądanie oddzwonienia



numer zajęty lub brak odpowiedzi



powWyb

wiadomość

Automatyczne oddzwonienie



numer zajęty



oddzw

Przechwytywanie rozmowy z innego terminala

dzwoni inny telefon



pick-up

numer dzwoniącego terminala

ALCATEL OFFICE*

Tabela kodów

Funkcja jest uaktywniana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiatury.

Funkcja	Kod domyślny	Twój kod	Funkcja	Kod domyślny	Twój kod
Anulowanie zapytania	1		Przejęcie połączenia z terminala	71	
Anulowanie automatycznego oddzwonienia	63		Przejęcie w tryb programowania	98	
Anulowanie funkcji "Podażaj za mna"	65		Przekierowanie na system pagingowy	94	
Anulowanie wszystkich przekierowań	90		Przekierowanie, jeśli zajęty	92	
Automatyczne oddzwonienie, jeśli terminal jest zajęty	63		Przekierowanie grupowych	95	
Funkcja "otwarte drzwi"	75		Przekierowanie selektywne		
Blokowanie/Odblokowywanie			Przywołanie	68	
Grupy rozgłoszeniowe	*1 do *8		Rozmowa przemienna	2	
Intruzowanie	5 lub A		Spożycie programowanie	60	
Kod konta rozliczeniowego			Sprawdzanie rozmowy onekującej	60	
Kody poczty głosowej	66 i 67		Sprawdzanie wiadomości głosowych		
Konferencja	3		Wiadomość tekstowa (oddzwonienie)		
Licznik wszystkich połączeń			Wspólne skrócone numery	8000 do 8399	
Natychmiastowe przekierowanie	91		Wybieranie tonów DTMF	69	
Nie przeszkadzać	93		Wyjście z grupy	96	
Odpowiedź na wywołanie ogólne	73		Wywołania terminala	100 do 399	
Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego	70		Wywołanie grupowe	540 do 565	
"Podażaj za mna"	64		Wywołanie operatora	10	
Ponowne wywołanie ostatniego numeru	77 lub #		Zabezpieczenie połączenia	76	
Predefiniowana przerwa	65		Zajęcie linii głównej	0	
Przekierowanie funkcji			Zajęcie linii podrzędnych	500 do 534	
Przejęcie połączenia grupowego	72				

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu.

W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: Nr telefonu:

Nr faksu: Nr GSM:

E-mail:

Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - F-92707 Colombes Cedex R.C. PARIS 602 033 185

USTAWIENIA

Wybór melodii dzwonienia i poziomu głośności

lub

kod funkcji "Tryb programowania" obecna melodia sukcesywnie naciskając wybieramy melodię (8) sukcesywnie naciskając wybieramy poziom głośności (7)

Blokowanie/odblokowywanie terminala

lub

kod funkcji "Blokada/Odblokowanie" kod osobisty blokada (4 cyfry). Kod domyslny 1515 odblokowanie

DOSTOSOWYWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Programowanie hasła

Hasło do myślnie na twoim telefonie to 1515.

kod funkcji "Tryb programowania" stary kod (4 cyfry) nowy kod (4 cyfry)

Programowanie osobistej książki telefonicznej

Utwórz numer na jednym z 10 klawiszy (0 do 9)

kod funkcji "Tryb programowania" 0 do 9 podaj numer wewnętrzny lub zewnętrzny (+ kod wyjścia na miasto)

Osobista książka telefoniczna

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

OBŚLUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Odbieranie drugiej rozmowy

Słyszysz ton.

kod funkcji "Konsultacja połączeń oczekujących"

Połączenie konsultacyjne (brokerskie)

Aby przełączyć się pomiędzy dwoma rozmówcami.

kod funkcji "Połączenie brokerskie"

Transfer rozmowy

Rozmawiasz.

żądany numer

Konferencja

Trójstronna konferencja.

konferencja anulujemy tym samym klawiszem

KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ

Skierowania rozmów

■ Do innego terminala

skierowanie Numer

■ Do poczty głosowej (opcja)

lub

kod funkcji dla żadanego typu skierowania numer poczty głosowej

Anulowanie skierowań

lub
 zaprogramowanie innego skierowania

Odpowiedź na żądanie oddzwonienia

dioda miga

 ⇒
 dzwoni aparat osoby wywoływanej

Konsultacja skrzynki głosowej (opcja)

dioda miga

 postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi

kod funkcji "poczta głosowa"

ALCATEL

First
REFLEXES