

Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje kilka stron informacji na temat obecnego stanu terminala.

Dioda informuje Nas o nowej wiadomości.

Wto 15 Cze 16:30

Klawisze programowalne i ikony

Aby wykonać połączenie, aktywować usługę lub zarządzać rozmowami. Każdy klawisz posiada odpowiadającą mu ikonę:

Ikony linii

- Rozmowa przychodząca (miga).
- Połączenie w toku.
- Rozmowa zawieszona.
- Połączenia zawieszona z możliwością wznowienia z każdego telefonu w systemie.

Ikony funkcji

- Funkcja aktywna.
- Funkcja wymaga interwencji użytkownika.
- Terminal lub linia zajęte.

Klawisze funkcyjne wstępnie zaprogramowane

- Wyświetl następną stronę.
- Przekierowanie połączeń na inny terminal. Automatyczne powtórzenie ostatnio wybranego numeru.
- Dostęp do usług pocztowych.
- Dostęp do osobistej książki telefonicznej.
- Realizacja połączenia ISDN.
- Przełączanie na inny terminal.
- Uaktywnienie funkcji "Połączenie przez nazwę".


Klawisze Audio:

- Aby zwiększyć poziom głośności.
- Aby zmniejszyć poziom głośności.
- Możliwe odzwonienie rozmowy na głos
- Mute Wyłączenie mikrofonu Twój rozmówca cię nie słyszy.

Zakładanie etykiety dla klawiszy programowalnych

Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowalnymi klawiszami.

- Unieś dolną część terminala.
- Podnieś pokrywę.
- Wsuń wydrukowaną etykiety pod pokrywę.
- Umieść pokrywę na miejscu.



POZNAJEMY SWÓJ TELEFON

Klawiatura alfabetyczna do wybierania przez nazwę

Wpisz nazwę rozmowy. Wyświetlacz pokaże z odpowiadającym jej numerem telefonu.

Wyświetla dodatkową informację

wyświetla następną nazwę na liście

wyświetla poprzednią nazwę na liście

aby wywołać danego abonenta

USTAWIENIA

Zmiana jasności ekranu

wyświetlana jest ikona jasności wyświetlacza

sukcesywnie naciskając (4 do 16)

zastosuj

wyjść

Wybór głośności i melodii dzwonięcia

Możesz wybrać melodię (do 8) i zmienić jej głośność (1 do 7).

wyświetlany jest poziom głosu i numer melodii

sukcesywnie naciskając (8)

sukcesywnie naciskając (7)

zastosuj

Blokowanie/odblokowywanie terminala

kod osobisty (4 cyfry) Kod domyślny 1515

blokada

odblokowanie

WYKONUJEMY POŁĄCZENIE

Aby wykonać połączenie

podnieś słuchawkę

naciśnij klawisz linii

wybierz numer

Aby odpowiedzieć

podnieś słuchawkę

rozłącz ręce

Aby zakończyć rozmowę

rozłącz ręce

Wykonujemy połączenie zewnętrzne

klawisz linii zewnętrznej

wybierz 0

wybierz numer

numer

Wykonujemy połączenie wewnętrzne

klawisz linii wewnętrznej

numer

do operatora

nazwa

Wywoływanie poprzez numer skrócony

Personalne

Wspólny

numery skrócone

naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9

wywołanie przez nazwę

numer skrócony. (8000 do 8399)

Powtórzenie ostatnio wybranego numeru

powWyb

numer

Żądanie automatycznego połączenia zwrotnego

numer wewnętrzny zajęty

zaprogramowany klawisz "Oddzwól"

ALCATEL OFFICE*

Tabela kodów

Funkcja jest uaktywniana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiatury.

Funkcja	Kod domyślny	Twój kod	Funkcja	Kod domyślny	Twój kod
Anulowanie zapytania	1		Przejęcie połączenia z terminala	71	
Anulowanie automatycznego odzwonienia	63		Przejęcie w tryb programowania	98	
Anulowanie funkcji "Podaj za mną"	65		Przekierowanie na system pagingowy	94	
Anulowanie wszystkich przekierowań	90		Przekierowanie, jeśli zajęty	92	
Automatyczne odzwonienie, jeśli terminal jest zajęty	63		Przekierowanie połączeń grupowych	95	
Blokowanie/Odblokowywanie Funkcja "otwarte drzwi"	75		Przekierowanie selektywne	97	
Grupy rozgłoszeniowe	*1 do *8		Przywołanie	68	
Intruzowanie	5 lub A		Rozmowa przemienna	2	
Kod konta rozliczeniowego			Spotkania programowanie	60	
Kody poczty głosowej	66 i 67		Sprawdzanie rozmowy	60	
Konferencja	3		Sprawdzanie wiadomości głosowych		
Licznik wszystkich połączeń			Wiadomość tekstowa (odzwonienie)		
Natychmiastowe przekierowanie	91		Wspólne skrótkie numery	8000 do 8399	
Nie przeszkadzać	93		Wybieranie tonów DTMF	69	
Odpowiedz na wywołanie ogólne	73		Wyjście z grupy	96	
Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego	70		Wywołania terminala	200 do 399	
"Podaj za mną"	68		Wywołanie operatora	10	
Ponowne wejście do grupy	97		Ponowne wywołanie ostatniego numeru	77 lub #	
Ponowne wywołanie			Zabezpieczenie połączenia	76	
Przełączanie przewa	65		Zajęcie linii głównej	0	
Przekierowanie funkcji	72		Zajęcie linii podrzędnych	500 do 534	

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu. Patrz podręcznik użytkownika.

W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety. Patrz podręcznik instalacji lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: Nr telefonu:

Nr faksu: Nr GSM:

E-mail:

Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - F-92707 Colombes Cedex R.C. PARIS 602 033 185

OBŚLUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



wybierz
żądany numer

klawisz
linii

→
pierwsze połączenie
zostaje zawieszono

Przyjęcie drugiego połączenia

W trakcie rozmowy inna osoba próbuje się z Tobą skontaktować.



nazwa rozmówcy
wyświetla się przez
3 sekundy

klawisz linii z
migającą diodą

→
pierwsze połączenie zostaje
zawieszono

Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy.



numer na który
chcemy zadzwonić

Transfer

Przełączanie pomiędzy dwoma rozmowami (rozmowa przemienna)

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszono. Przyjmowanie drugiego połączenia.



→
pierwsze połączenie
zostaje zawieszono

klawisz linii
odpowiadający ikonie

Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszono.



kod funkcji
"Konferencja"

anulujemy tym
samiym klawiszem

→
z powrotem rozmawiasz z
pierwszym korespondentem

rozłączenie
wszystkich rozmówców

DOPASOWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Programowanie hasła



nowe hasło
(4 cyfry)

zastos

→



stare hasło
(4 cyfry). Hasło
domyślne - 1515

Zmiana zawartości odpowiadającej klawiszowi



naciśnij
zaprogramo
wany klawisz

→

zastos



obecna zawartość
wybranego
klawisza

kasuj
obecną
zawartość

Programowanie osobistej książki telefonicznej



numer
(0 do 9)

wyświetlana jest
obecna zawartość

kasuj
obecną
zawartość



podaj nową
etykieta

zastos

→

wyświetlana
jest obecna
zawartość

kasuj
obecną
zawartość

wprowadź numer
wewnętrzny lub zewnętrzny

Osobista książka telefoniczna	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

OPERACJE GRUPOWE

Przechwytywanie połączenia/odpowiedź na wywołanie nocne

■ Dzwoni inny telefon



zaprogramowany klawisz
lub kod funkcji
"Przechwytywanie połączeń indywidualnych"

■ Dzwoni telefon w Twojej grupie



zaprogramowany klawisz
lub kod
"Przechwytywanie
połączeń w grupie"

■ Wywołanie nocne



zaprogramowany klawisz
lub kod "Odebranie
połączenia nocnego"


Nadawanie wiadomości do grupy

Aby nadać wiadomość na głośniki terminali Twojej grupy.



numer grupy
rozgłoszeniowej

Filtrowanie rozmów przychodzących



zaprogramowany klawisz "Filtr"

rozmowy przychodzące są filtrowane przez
wybraną stację (sekretarki, etc.)

ten sam klawisz
aby anulować

Wysyłanie wiadomości tekstowej do Twojego rozmówcy

■ Numer wewnętrzny



poczta

numer odbiorcy

→

pierwsza wiadomość na liście (maks. 27)



następną wiadomość

lub

poprzednią wiadomość

lub

przewiń wiadomość



wiadomość wysłana

KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ

Przekierowywanie połączeń na inny numer

■ Na inny terminal



skierowanie
numer
przeznaczenia

■ Skierowanie rozmów na pocztę głosową (opcja)



zaprogramowany klawisz lub kod
funkcji dla żądanego typu skierowania

numer poczty
głosowej

Skierowanie "Podążaj za mną"

Z terminala przeznaczenia



kod funkcji
"Podążanie"

numer Twojego
aparatu

Anulowanie wszystkich skierowań



programowanie
innego skierowania

Sprawdzanie nagranych wiadomości

Świecąca dioda informuje nas o obecności nowej wiadomości.

■ Wiadomość tekstowa (i żądanie oddzwonienia)



numer
wiadomości

nadawca
pierwszej
wiadomości

→

dołączkowe
informacje

start
wiadomości

→

pozostała część
wiadomości



osoba żądająca
oddzwonienia

lub

skasuj
wiadomość

lub

następna
wiadomość

lub

poprzednia
wiadomość

■ Wiadomości głosowe (opcja)



postępuj zgodnie z
podpowiedziami głosowymi

KRÓTKI
PRZEWODNIK

ALCATEL

4011
REFLEXES

Telefon