

Poznajemy swój telefon

Posiadasz teraz telefon cyfrowy ALCATEL Advanced REFLEXES. Jego duży wyświetlacz, nawigator i klawiatura alfabetyczna pomoga optymalnie wykorzystać wiele z oferowanych funkcji.

Nawigator



Wyświetlacz i klawisze wyświetlacza

Wyświetlacz zawiera dwa wiersze i szereg ekranów z informacjami dotyczącymi bieżącego połączenia i funkcji dostępnych za pomocą klawiszy od powiadających wierszom na ekranie.

- Wybranie zadanego numeru.
- Ponowne wybranie ostatniego wywołanego numeru.
- Blokada połączeń zewnętrznych.
- Spotkanie.
- Odebranie połączenia dla innego numeru.
- Przekierowanie rozmów na inny numer.
- Wyświetlenie dalszych informacji, jeżeli jest to potrzebne.
- Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika.
- Programowanie danych firmy.
- Programowanie i przeprowadzanie instalacji.

Programowalne klawisze i ikony

Aby zrealizować połączenie, należy uaktywnić usługę lub przyjąć połączenia. Każdy klawisz posiada odpowiadającą mu ikonę:

Ikony linii

- Połączenie przychodzące (migająca).
- Połączenie w toku.
- Połączenie zawieszono.
- Połączenie z możliwością wznowienia z każdego telefonu w systemie.

Ikony funkcji

- Funkcja aktywna.
- Funkcja wymaga interwencji użytkownika.
- Zajęty terminal lub linia.

Klawisze funkcyjne wstępnie programowane :

- Przekierowanie połączeń na inny terminal.
- Dostęp do usług pocztowych.
- Dostęp do osobistej książki telefonicznej.
- Realizacja połączenia ISDN.
- Przełączenie na inny terminal.

Zakładanie etykiety dla klawiszy programowalnych

Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowalnymi klawiszami.

- Włóż płaski przedmiot w szczelinę (1 szczelina na blok klawiszy).
- Unieś pokrywę.
- Wsuń wydrukowaną etykieta pod pokrywę.
- Umieść pokrywę na miejscu.



ZAPOZNANIE Z TELEFONEM

Klawiatura alfabetyczna do realizacji połączeń przez nazwę

Wprowadź nazwisko/nazwę rozmowy: jest ono wyświetlane z odpowiadającym mu numerem porządkowym z listy.

Można użyć następujących klawiszy wyświetlacza:



wyświetlanie następnego nazwy z listy wyświetlanie poprzedniej nazwy z listy realizacja połączenia, jeśli nazwa jest prawidłowa

USTAWIENIA TELEFONU

Regulacja jasności ekranu i ikon



wyberz wymagany poziom jasności naciskając klawisz wymaganą ilość razy Ok

Wybieranie dźwięku dzwonka i regulacja głośności



Ok wybranie melodii przez kilkakrotne naciśnięcie klawisza (8) regulacja poziomu głośności przez kilkakrotne naciśnięcie klawisza (7)

Wybór języka



Ok bieżący język wybór przez kilkakrotne naciśnięcie klawisza

Blokowanie/odblokowywanie telefonu



blokowanie kod osobisty (4 cyfry) ; kod domyślny 1515 zablokowanie telefonu odblokowanie telefonu

REALIZACJA POŁĄCZEŃ

Realizacja połączenia

lub lub lub podnieś funkcja "wolne ręce" naciśnij klawisz linii wprowadź zadany numer

Przyjęcie połączenia

lub podnieś słuchawkę funkcja "wolne ręce" lub odłóż słuchawkę

Zakończenie rozmowy

Realizacja połączenia zewnętrznego



klawisz linii zewnętrznej wyberz 0 wprowadź zadany numer połączenia wybrany numer


Realizacja połączenia wewnętrznego



klawisz linii wewnętrznej wymagany numer dla operatora nazwa adresata lub operatora

Realizacja połączenia przy pomocy książki telefonicznej

Osobista książka telefoniczna Ogólna książka telefoniczna



naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9 połączenia według nazwy numer skrócony

Ponowne wybranie numeru



zapamiętany numer powyb wybrany numer

Przechowywanie numeru lub oddzwanianie



rozmówca nie odpowiada Zachowaj lub Oddzwaniaj

ALCATEL OFFICE*

Tabela kodów

Funkcja jest uaktywniana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiatury.

Funkcja	Kod domyślny	Twój kod	Funkcja	Kod domyślny	Twój kod
Anulowanie zapytania		1	Przejęcie połączenia z terminala		71
Anulowanie automatycznego oddzwonienia		63	Przejszcie w tryb programowania		98
Anulowanie funkcji "Podaj za mną"		65	Przekierowanie na system pagingowy		94
Anulowanie wszystkich przekierowań		90	Przekierowanie, jeśli zajęty		92
Automatyczne oddzwonienie, jeśli terminal jest zajęty		63	Przekierowanie połączeń grupowych		95
Blokowanie/Odblokowywanie		75	Przekierowanie selektywne		
Funkcja "otwarte drzwi"			Przywołanie		68
Grupy rozgłoszeniowe	*1do*8		Rozmowa przemienna		2
Intruzowanie	5 lub A		Spożycie programowanie		60
Kod karty rozgłoszeniowego			Sprawdzanie rozmowy oczekującej		60
Kody poczty głosowej	66 i 67	3	Sprawdzanie wiadomości głosowych		
Konferencja			Wiadomość tekstowa (oddzwonienie)		
Licznik wszystkich połączeń			Wspólne skrótkie numery	8000 do 8399	
Natychmiastowe przekierowanie		91	Wybieranie tonów DTMF		69
Nie przeszkadzać		93	Wyjszcie z grupy		96
Odpowiedź na wywołanie ogólne		73	Wywołanie terminala	100-399	
Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego		70	Wywołanie operatora	540 do 565	
"Podaj za mną"		64	Ponowne wywołanie ostatniego numeru		10
Ponowne wejście do grupy		97	Zabezpieczenie połączenia		76
Ponowne wywołanie ostatniego numeru		77 lub #	Zajęcie linii głównej		0
Przedziefinowana przewa		65	Zajęcie linii podrzędnych		500 do 534
Przekierowanie funkcji					
Przejęcie połączenia grupowego		72			

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu.

W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: Nr telefonu:

Nr faksu: Nr GSM:

E-mail:


Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - F-92707 Colombes Cedex R.C. PARIS 602 033 185

OBŚLUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



Przyjęcie drugiego połączenia

W czasie rozmowy inna osoba próbuje się skontaktować.



Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy.



Przełączanie między dwoma rozmowami (rozmowa przemienna)

Podczas rozmowy inne połączenie jest zawieszona. Przyjmowanie drugiego połączenia:



Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszona.



DOSTOSOWYWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Programowanie kodu osobistego

Domyślny kod dla Twojego telefonu to 1515.



Zmiana wartości odpowiadającej klawiszowi



Programowanie osobistej książki telefonicznej




OPERACJE GRUPOWE

Przejmowanie połączenia



Przyjmowanie połączeń na innych terminalach



Odpowiedź na wywołanie ogólne

Odpowiedź na połączenia przychodzące do operatora, jeżeli jest on nieobecny.




Wywołanie rozmowy za pomocą głośnika (opcja)

Jeżeli użytkownik posiada upoważnienie, może zdalnie włączyć głośnik rozmowy.



Filtrowanie połączeń przychodzących



Wysyłanie do rozmowy wiadomości tekstowej



Realizowanie połączenia ISDN



KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ


Przekierowywanie połączeń na inny numer



Przekierowanie połączeń na funkcję zapisywania wiadomości (opcja)



Przekierowanie funkcji "Podążaj za mną"



Anulowanie wszystkich przekierowań



Sprawdzanie nagranych wiadomości

Świecąca dioda oznacza, że otrzymano wiadomość.

■ Wiadomości tekstowe



wyświetlanie liczby otrzymanych wiadomości



■ Wiadomości głosowe (opcja)



INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA

ALCATEL

Advanced
REFLEXES